

# ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С КАССОЙ 4 В 1 В ПРИЛОЖЕНИИ iKASSA



## SMART X RМК

### ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ

- Смартфон с ОС Android 8.1+ или терминал с кассой и эквайрингом
- Приложение iKassa Smart X RМК
- Стабильное интернет-соединение
- СКО (специальная флешка для работы с кассой) при подключении ПК iKassa Smart X

Ссылка для входа в личный кабинет высылается на адрес электронной почты после регистрации программной кассы iKassa

### ПЕРВЫЙ ЗАПУСК (ОДИН РАЗ)

#### Выбор типа кассы

- **Физическая касса** — работа с USB-токеном СКО
- **Облачная касса** — активация через код в Личном кабинете

#### Физическое СКО

- Подключите токен
- При необходимости подтвердите обновление прошивки
- Введите **PIN из паспорта СКО**, нажать "Запомнить Pin-код"
- Нажмите **Войти**

#### Облачное СКО

- На экране появится код
- Введите его в Личном кабинете.

В личном кабинете **выбрать кассу** - **Привязать кассу** - **Ввести код**, который отображается на устройстве - **Подтвердить**

- Касса активируется автоматически

#### Вход пользователя

- Выберите кассира
- Введите пароль, нажать "Запомнить пароль" (*Пароль Администратора по умолчанию: 1234*)

### ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Х-отчёт — в меню Смена
- Предчеки сохраняются отдельно в Меню → Предчеки
- Пользователи добавляются через Касса → Пользователи
- Типы оплат и валюты — Настройки
- **Общие настройки:**
  - Быстрая продажа
  - Работа с секциями
  - Отчет по секциям
  - Накопленный оборот
  - Отчет по скидкам и надбавкам

## РАБОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

### ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

- Меню Смена → Открыть смену

### ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ В КАССУ

- Меню Адм. операции → Внесение
  - Введите сумму
  - Внести

### ПРОДАЖА

#### Меню Продажа

##### Добавление товара:

#### Способ 1 — Калькулятор

- Введите сумму и количество (*при необходимости нажать на шестеренку: название, скидка, НДС, секция*)
  - **Добавить**

#### Способ 2 — Каталог

- Выберите товар или услугу (*если товар заведен в личном кабинете без цены, указать цену*)
  - Укажите количество
  - **Добавить**

Для маркированных товаров — обязательно сканирование кода маркировки.

#### Оплата

- Нажмите Итого к оплате
- Выберите способ: наличные, карта, другие
- Введите сумму - **Оплатить**

#### Возврат

- Меню Адм. операции → Возврат
- Добавьте товар или услугу (*как при продаже*)
- Итого к возврату - выберите способ возврата
- Вернуть

Маркированный товар — количество только 1

#### Выдача наличных (по карте)

- Меню Банковские операции - Выдача наличных
- Введите сумму - Выдать

#### Аннулирование чека

- Меню Адм. операции → Аннулирование (*только последний платежный документ*)

#### Заккрытие смены

- Меню Смена → Закрывать смену

Перед закрытием смены необходимо изъять все денежные средства из кассы. Формируется **Z-отчёт**



Обратиться к оператору:  
[support@ikassa.by](mailto:support@ikassa.by)

По всем вопросам связаться с нами вы можете по единому короткому номеру: **213**  
Или по номеру телефона **+375 (44) 731-00-90**

# ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С MTKASSA В ПРИЛОЖЕНИИ «IKASSA SMART X RMK»



## ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ

- Приложение iKassa Smart X RMK установлено на Рабочем столе MTKassa



Если кассовая часть подключалась через Банк, то приложение уже будет установлено Банком

### Если приложения нет:

- на устройстве **Feitian, Nexgo N86** открываем BPS Store, выбираем Категории – iKassa АйЭмЛэб – iKassa Smart X RMK 2.0.0 и нажимаем «Установить»
- на устройстве **PAK A930** открываем приложение FL Market, выбираем iKassa Smart X RMK и нажимаем «Установить»
- на устройстве **Sunmi** открываем Магазин приложений, выбираем iKassa Smart X RMK и нажимаем «Установить»
- При работе с физическим СКО: иметь в наличии СКО (Средство контроля оператора) и переходник OTG (при работе на мобильном телефоне) и паспорт СКО
- При работе с облачным СКО: Ссылка для входа в личный кабинет высылается на адрес электронной почты после регистрации программной кассы iKassa
- Интернет работает (MTKassa работает через Wi-Fi или SIM-карту)

## ❤ СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!


Мы приложим все усилия, чтобы Ваш процесс работы с MTKassa был максимально комфортным и продуктивным!

## Теперь Ваше устройство готово принимать оплаты!

Дальнейший подробный процесс работы Вы можете найти в инструкции, размещенной на официальном сайте Банка (QR-код ниже), а также получить у оператора.

## ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

- Выберите способ входа



- **Физическая касса** — работа с USB-токеном СКО
  - Подключите токен
  - При необходимости подтвердите обновление прошивки
  - Введите PIN из паспорта СКО, нажать “Запомнить Pin-код”
  - Нажмите Войти - авторизация в СКО, переход к экрану выбора пользователя
- **Облачная касса** — активация через код в Личном кабинете
  - На экране появится код
  - Введите его в Личном кабинете.  
*В личном кабинете выбрать кассу - Привязать кассу - Ввести код, который отображается на устройстве - Подтвердить*
  - Касса активируется автоматически

## ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Выберите пользователя из списка
2. Введите пароль пользователя
3. Подтвердите вход

Базовый пользователь приложения "Администратор" с паролем "1234"



ПОДДЕРЖКА

213 | +375 (44) 731-00-90  
IKASSA.BY SUPPORT@IKASSA.BY



ПОДДЕРЖКА +375 (29) 181-00-00  
+375 (17) 229-99-77